

# ADS-3600W

Escáner departamental con  
 tarjeta de red cableada y WiFi- 50ppm



Alimentador automático de  
 documentos de 50 hojas

Velocidad de escaneado  
 de 50 ppm/100 ipm

Tarjeta de red  
 cableada y WiFi

Escaneado  
 automático por las  
 dos caras

## General

<b>Tecnología</b>	Dual CIS (Sensor de imagen de contacto)
<b>Tipo de alimentación</b>	Alimentador automático de documentos de alta velocidad
<b>Procesador</b>	Cortex A9 800MHz
<b>Interfaz</b>	Hi-Speed USB 3.0, USB Host (hasta 64 GB)
<b>Interfaz de red</b>	Cableada - GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) Wi-Fi - IEEE 802.11b/g/n
<b>Memoria</b>	512MB
<b>Memoria de almacenamiento</b>	Hasta 24 horas
<b>Panel de control</b>	Pantalla LCD táctil color de 9,3 cm

## Escaneado

<b>Velocidad de escaneado Estándar (A4) - Color y Mono</b>	Hasta 50ppm (páginas por minuto)
<b>Velocidad de escaneado duplex (A4) - Color y Mono</b>	Hasta 100 caras por minuto (50 páginas por minuto)
<b>Resolución óptica</b>	Hasta 600 x 600 ppp (puntos por pulgada)
<b>Resolución. interpolada<sup>4</sup></b>	Hasta 1.200 x 1.200 ppp (puntos por pulgada)
<b>Profundidad de color</b>	30-bit interno & 24-bit externo
<b>Escala de grises</b>	256 niveles (8 bit)



Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Windows, Windows Vista y el logo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o otros países. Mac y el logo de Mac son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países

### Escaneado

<b>Escaneo directo a E-mail (con servidor)</b>	Escanea y comparte documentos a través del correo electrónico
<b>Escanea a la nube<sup>8</sup></b>	Escanea tus documentos a Evernote™, Evernote™ business, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, OneNote
<b>Escanea a Microsoft Office<sup>8</sup></b>	Escanea a Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint
<b>Delinear y escanear</b>	Permite copiar una parte concreta de un documento simplemente seleccionándolo con un círculo rojo
<b>Escaneado fácil a email</b>	Graba hasta 10 direcciones de correo para un escaneado directo desde el equipo.
<b>Accesos Directos personalizables</b>	Crea hasta 48 accesos directos personalizables. Usa los accesos directos de un toque para acceder de forma rápida y fácil a las funciones habituales de escaneado.

### Funciones de escaneado

<b>NFC</b>	Establece automáticamente una conexión directa entre tu dispositivo o tablet con NFC active y tu escáner.
<b>Formato de archivos soportados</b>	PDF (estándar, múltiple, archivable, con capacidad de búsqueda, protegido por contraseña), JPEG, TIFF (estándar, múltiple), XPS
<b>Escaneado directo</b>	Escanea directamente a una memoria USB
<b>Funciones estándar</b>	Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen y archivo
<b>Escanea a carpeta de red (SMB)</b>	Escanea documentos a una carpeta específica de tu red sin tener que usar un PC
<b>Escanea a SFTP/FTP</b>	Escanea documentos directamente a un servidor SFTP/FTP
<b>Escanea a PDF con capacidad de búsqueda</b>	Escanea documentos a PDF con capacidad de búsqueda
<b>Escanea a SharePoint</b>	Escanea documentos directamente a SharePoint
<b>Escanea a Servicios Web Windows®</b>	Escanea directamente sin necesidad de instalar ningún controlador de escaneado (Windows® 7 o superior)

### Certificación

<b>WHQL</b>	Certificado por Windows Hardware Quality Labs
<b>KOFAX (compatible)</b>	Compatible con programa de gestión documental
<b>ISIS</b>	Interfaz de escaneado para aplicaciones de software

### Configuración avanzada de escaneado<sup>4</sup>

<b>Rotación automática de imagen</b>	Los documentos pueden ser escaneados en cualquier orientación. Automáticamente cambia la dirección del documento basándose en la orientación del texto
<b>Escaneado 1 en 2</b>	Escanea una sola cara de un documento en dos archivos, separados con una imagen por archivo.
<b>Escaneado 2 en 1</b>	Escanea ambas caras de un documento en una sola cara (útil para DNI)
<b>Detección automática del tamaño del papel</b>	Detecta automáticamente el final de la página y ajusta el tamaño de la página cuando la largura del documento es inferior al tamaño del documento seleccionado.
<b>Eliminación de un color</b>	Permite eliminar cualquier matiz de color rojo, azul o verde de la imagen escaneada y evita también el fenómeno de traspaso de color. Analiza el fondo del documento durante el escaneado, generando imágenes con un color de fondo sólido, aumentando la claridad del documento y reduciendo el peso del archivo.
<b>Configuración de fondo</b>	Evita el separación manual de documentos en lotes a color y blanco y negro, escaneando el documento como el original
<b>Detección automática de color o blanco y negro</b>	Mejora la definición y densidad del texto, para una lectura más cómoda.
<b>Definición de caracteres</b>	Elimina puntos negros y marcas no deseadas para obtener una imagen limpia y clara.
<b>Eliminación de puntos</b>	La eliminación de perforaciones de los documentos genera documentos más claros con márgenes más limpios.
<b>Eliminación de perforaciones en el documento</b>	Ajusta automáticamente el brillo, contraste, sombra y gama del color de la imagen
<b>Ajuste automático del color</b>	La limpieza de bordes de los documentos genera documentos más claros con márgenes sin sombras de escaneado.
<b>Limpieza de bordes</b>	Escanea solo una hoja aunque haya más de una en el ADF
<b>Escaneado de una hoja</b>	Elimina líneas verticales u horizontales de una largura específica de una página
<b>Eliminación de líneas</b>	

### Compatibilidad de controladores

<b>Windows®<sup>12</sup></b>	TWAIN 2.2, ISIS, WIA (Windows® 10 (32 & 64 bit editions) Windows® 8 (32 & 64 bit editions) Windows® 7 (32 & 64 bit editions) Windows® Vista Windows® XP Professional (32 bit only) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 bit edition)
<b>Macintosh<sup>3</sup></b>	TWAIN & ICA (Mac OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x)
<b>Linux<sup>3</sup></b>	SANE

<sup>1</sup> Para mejores resultados, al escanear hojas de un gramaje de entre 27 y 39g/m2 recomendamos el uso de la hoja portadora

<sup>2</sup> El máximo nº de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de escaneado.

<sup>3</sup> Descarga opcional gratuita desde *Brother Solutions Centre* <http://solutions.brother.com>

<sup>4</sup> Disponible con el software incluido

<sup>5</sup> Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o suscripciones

<sup>6</sup> La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

<sup>7</sup> Documentos de tamaño no superior a A3, pueden ser escaneados (solo por un lado) utilizando la hoja portadora.

<sup>8</sup> Debe estar conectado en web

<sup>9</sup> Solo Windows®

<sup>10</sup> Solo Windows® y Mac®

<sup>11</sup> Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN/ISIS) para escanear a 200ppp, la largura máxima de escaneado es 5,000mm

<sup>12</sup> Windows Server solo soporta el controlador de escaneado

# Ficha de producto

## ADS-3600W

brother  
at your side

### Software para Windows®

<b>Brother Control Center 4</b>	Software de escaneo de Brother fácil de usar
<b>Nuance® PaperPort 14 SE</b>	Programa para gestionar y compartir documentación
<b>ABBYY® FineReader Sprint v.12</b>	Convierte documentos escaneados a formato editable sin necesidad de reescribir.
<b>ABBYY® PDF Transformer+</b>	Lee, comenta, edita y protege documentos PDF con facilidad
<b>Remote Set-up</b>	Permite al usuario configurar su escáner desde su PC
<b>BRAdmin Professional 3.9</b>	Herramienta de gestión que permite monitorizar sus productos Brother conectados a la red

### Software para Mac

<b>Brother Control Center2</b>	Software de escaneo de Brother fácil de usar
<b>ABBYY® FineReader Sprint v.12</b>	Convierte documentos escaneados a formato editable sin necesidad de reescribir.
<b>Remote Set-up</b>	Permite al usuario configurar su escáner desde Mac

### Red y Seguridad– Red cableada

<b>Interfaz de red cableada</b>	GigE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP (IPv4)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNT Client
<b>Seguridad de red cableada</b>	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
<b>Notificaciones a e-mail</b>	El dispositivo envía automáticamente un correo a una dirección de e-mail predefinida cuando requiere atención
<b>Informes de E-mail</b>	Recibe un informe de uso a través de e-mail de una forma regular
<b>Filtro IP</b>	Restringe qué usuarios pueden o no acceder al equipamiento a través de la red.

### Red y Seguridad – Red Inalámbrica

<b>Interfaz inalámbrica</b>	IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Modo Ad hoc)
<b>WiFi Direct™</b>	Escanea sin cables ni puntos de acceso inalámbricos (de manera manual o automática)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNT Client
<b>Seguridad de red inalámbrica</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
<b>Soporte a configuración Inalámbrica</b>	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
<b>Bloqueo Seguro de Funciones 3.0</b>	Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC.
<b>Autenticación Active Directory</b>	Controla el acceso a las funcionalidades del equipo usando credenciales de Active Directory
<b>Autenticación LDAP</b>	Controla el acceso a las funcionalidades del equipo usando credenciales de una base de datos soportada por LDAP
<b>Bloqueo de configuración</b>	Restringe el acceso al panel de control, bloqueándolo

### Brother Apps

<b>iPrint&amp;Scan</b>	Escanea directamente a un dispositivo móvil Android, iOS o Windows® phone
<b>SupportCenter</b>	Tienes disponibles las guías de usuario/configuración del escáner, FAQ's, resolución de problemas y contacto de Apoyo Brother
<b>Scanviewer</b>	Ve, edita y maneja la información escaneada a través de la app iPrint&Scan, junto con otros documentos escaneados y guardados en la nube.

### Mobilidad / Escaneo basado en Web<sup>8</sup>

<b>Evernote™<sup>6</sup></b>	Imprime desde /escanea a Evernote™ sin usar el PC
<b>Box<sup>6</sup></b>	Imprime desde /escanea a Box sin usar el PC
<b>Dropbox<sup>6</sup></b>	Imprime desde /escanea a Dropbox sin usar el PC
<b>Google Drive™<sup>6</sup></b>	Imprime desde /escanea a Google Drive™ sin usar el PC
<b>OneDrive<sup>6</sup></b>	Imprime desde /escanea a Microsoft® OneDrive sin usar el PC
<b>Evernote™<sup>6</sup></b>	Imprime desde /escanea a Evernote™ sin usar el PC
<b>OneNote<sup>6</sup></b>	Escanea a Microsoft® OneNote sin usar el PC

<sup>1</sup> Para mejores resultados, al escanear hojas de un gramaje de entre 27 y 39g/m2 recomendamos el uso de la hoja portadora

<sup>2</sup> El máximo nº de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de escaneo.

<sup>3</sup> Descarga opcional gratuita desde *Brother Solutions Centre* <http://solutions.brother.com>

<sup>4</sup> Disponible con el software incluido

<sup>5</sup> Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o suscripciones

<sup>6</sup> La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

<sup>7</sup> Documentos de tamaño no superior a A3, pueden ser escaneados (solo por un lado) utilizando la hoja portadora.

<sup>8</sup> Debe estar conectado en web

<sup>9</sup> Solo Windows®

<sup>10</sup> Solo Windows® y Mac®

<sup>11</sup> Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN/ISIS) para escanear a 200ppp, la largura máxima de escaneo es 5,000mm

<sup>12</sup> Windows Server solo soporta el controlador de escaneo

### Desarrolladores

<b>Brother Solutions Interface (BSI)</b>	Crea soluciones basadas en la nube integrando las capacidades avanzadas de escaneo, impresión y seguridad de los equipos Brother. Para más información: <a href="http://www.brother.es/developers">www.brother.es/developers</a>
--	--

### Libreta de direcciones

<b>Nº marcación rápida</b>	300 destinos para direcciones de e-mail
<b>Grupos de marcación</b>	Puede ser almacenada una combinación de hasta 20 grupos para multidifusión
<b>LDAP</b>	Capacidad para conectarse a una libreta de direcciones LDAP externa habilitada, como Microsoft® Exchange

### Herramientas de administración

<b>Servidor web embebida</b>	Software de gestión basado en la web embebida del equipo
<b>BRAdmin Professional 3&amp;4</b>	Software de gestión de red LAN/WAN

### Soporte y Manejo del Papel

<b>Papel - Entrada / Salida</b>	Hasta 50 hojas <sup>6</sup>
<b>Múltiples tamaños de papel<sup>7</sup></b>	Ancho 51 – 215,9mm, Largo 51 – 355,6mm
<b>Escaneado de papel largo<sup>11</sup></b>	5000mm
<b>Gramaje de papel<sup>1</sup></b>	27g/m <sup>2</sup> - 413g/m <sup>2</sup>
<b>Grosor tarjeta de plástico</b>	0.4 - 0.76mm, con relieve hasta 1.4mm
<b>Sistema avanzado de rodillo de inversión</b>	El sistema de rodillo de inversión gestiona las entradas de papel, para que solo procese una hoja cada vez para una mayor fiabilidad. Asegura que los documentos se escanean según lo previsto, escaneando las hojas de una en una e interrumpiendo el escaneado al detectar más de una hoja en cada escaneado.
<b>Sensor multialimentación</b>	Evita el separación manual de documentos en lotes para separar documentos a colores y blanco y negro, escaneando el documento como el original
<b>Detección Automática de Color o Blanco y Negro</b>	Evita el separación manual de documentos en lotes para separar documentos a colores y blanco y negro, escaneando el documento como el original
<b>Enderezar automáticamente</b>	Hasta 5 grados
<b>Detección automática del tamaño del papel</b>	Detecta el fin de la página y ajusta el tamaño cuando la largura del documento es más pequeña que el tamaño del documento seleccionado
<b>Eliminación página en blanco</b>	Elimina páginas/márgenes en blanco de los documentos en los archivos escaneados
<b>Escaneado continuo<sup>4</sup></b>	Continua escaneando con la misma configuración cuando se añaden hojas en el ADF
<b>Configuración de bordes</b>	Permite definir el tamaño de los bordes de la imagen escaneada.

### Ecología

<b>Energía</b>	AC: 100 – 240V 50/60Hz, DC: 24V, 1.9A
<b>Consumo de energía (activo)</b>	30W
<b>Consumo de energía (preparado)</b>	4.9W
<b>Consumo de energía (hibernando)</b>	2.9W
<b>Consumo de energía (apagado)</b>	0.12W
<b>Nivel de presión sonora</b>	50dB o menos
<b>Nivel de potencia sonora</b>	63.9dB o menos
<b>Modo reposo</b>	0 – 50 minutos
<b>Certificado Energy Star</b>	Sí
<b>Marca GS</b>	Sí

### Volumen de Trabajo

<b>Máximo diario</b>	Hasta 5.000 hojas
<b>Máximo mensual<sup>2</sup></b>	Hasta 100.000 hojas

### Contiene

<b>Caja</b>	Escáner ADS y bandeja ADF frontal Cable de alimentación CA, adaptador CA, Cable USB 3.0 Software y controladores Windows® (DVD), Guía de configuración rápida, Guía de seguridad de producto, Garantía.
-------------	---

### Consumibles

<b>Kit de rodillos</b>	Rodillo de tracción, Rodillo de inversión Vida útil- 200.000 hojas Part No – PRK-A2001
<b>Hoja portadora A3</b>	Vida útil- 500 usos Part No - CS-A3001

### Dimensiones y Peso

<b>Equipo</b>	An 306 x F 258 x Al 250 mm 4,55 Kg
<b>Con caja</b>	An 382 x F 254 x Al 330 mm 6,3 Kg

<sup>1</sup> Para mejores resultados, al escanear hojas de un gramaje de entre 27 y 39g/m<sup>2</sup> recomendamos el uso de la hoja portadora

<sup>2</sup> El máximo nº de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de escaneado.

<sup>3</sup> Descarga opcional gratuita desde *Brother Solutions Centre* <http://solutions.brother.com>

<sup>4</sup> Disponible con el software incluido

<sup>5</sup> Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o suscripciones

<sup>6</sup> La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

<sup>7</sup> Documentos de tamaño no superior a A3, pueden ser escaneados (solo por un lado) utilizando la hoja portadora.

<sup>8</sup> Debe estar conectado en web

<sup>9</sup> Solo Windows®

<sup>10</sup> Solo Windows® y Mac®

<sup>11</sup> Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWIN/ISIS) para escanear a 200ppp, la largura máxima de escaneado es 5,000mm

<sup>12</sup> Windows Server solo soporta el controlador de escaneado